Liebe Sammelbesteller*innen unserer Aktion „Steckersolar-Geräte 2022[1]“ der Option 3.5b

Wir haben es gemeinsam geschafft. Das Material von unserer neuen Bezugsfirma Ökostromhelden GmbH wurde geliefert, und zwar größtenteils bis zum 13.01.2023, der Rest bis zum 20.01.2023. Wie Sie wissen, gibt es anhaltetend weltweit große Lieferengpässe, insbesondere bei den Mikro-Wechselrichtern. Daher hat sich leider auch Ihre Lieferung gegenüber den ursprünglichen Planungen als Weihnachtsaktion verzögert, was wir bedauern. Durch die Verschiebung haben Sie den Vorteil, dass nunmehr der Mehrwertsteuersatz 0 % gilt. Sie ist in Ihrer Schlussrechnung enthalten, die Anzahlung wurde berücksichtigt.

Mit insgesamt 1253 bestellten Geräten mit PV-Modulen zu 385 Wp ist es zukünftig möglich, jährlich bis zu 439.000 kWh sauberen Sonnenstrom zu erzeugen. Dies ist ein guter Beitrag gegen die Eindämmung der leider fortschreitenden Klimakrise. Ein Steckersolar-Gerät reduziert nicht nur Ihre Stromrechnung, sondern Sie tun damit auch der Umwelt etwas Gutes: Bis zu 4 Tonnen CO2-Ausstoß spart ein einziges Mini-Solarsystem mit 300 Watt Ausgangs-Nennleistung in 20 Jahren.

Wir von den 13 Initiativen bedanken uns deshalb bei Ihnen. Es sind:

- SEB ausBickenbach
- heiner*energie aus Darmstadt
- solid aus Dieburg
- SIE aus Erzhausen
- ZiSo aus Groß-Zimmern
- AMU aus Hainburg
- ErMi aus Michelstadt und Erbach
- KLIO aus Ober-Ramstadt, Mühltal, Fischbachtal
- SIP aus Pfungstadt
- RER aus Reinheim
- REG.eV aus Roßdorf
- EGR aus Stockstadt a. Rh.
- KliWe aus Weiterstadt

Die nachfolgend zitierten Anlagen finden Sie auf einer Webseite von REG.eV:

www.regev-rossdorf.de/projekte/steckermodul-geräte/montage-stecker-module/

Die Seite ist aufrufbar, aber von außen nicht zu finden, weil nur für Sie und nicht für die ganze Welt gedacht. Daher bitte den Verweis (Link) auch nicht weitergeben. Die Webseite enthält eine Tabelle mit den gelb markierten Anlagen des folgenden Textes. Alle dort gelb markierten Zeilen sind für Sie zutreffend.

[1] In Anlehnung an die kommende Produktnorm haben wir ab 2023 den Begriff Steckermodul-Gerät in Steckersolar-Gerät als Beitrag zur Vereinheitlichung geändert.

Montagehinweis für das PV-Modul

Wir haben Ihnen eine Darstellung des PV-Moduls der Fa. JA Solar mit Abmessungen beigefügt (Anlage 1). Wichtig ist die Einhaltung des Klemmbereichs zum Befestigen der Klemmen bei Verwendung von Profilschienen.

Wer bildhafte Darstellungen zur Verwendung von Profilschienen sucht, findet ein paar Abbildungen in Anlage 4. Die Profilschienen-H (für Balkonaufhängung mit Ausstellung weichen etwas ab.

Montageanleitung für Betteri-Buchse

Beigefügt haben wir Ihnen eine Montageanleitung (Anlage 2) für die mitgelieferte Betteri-Buchse. Die Buchse wird benötigt, um den Wechselrichter mit einem Anschlusskabel/Verlängerungskabel zu verbinden. Ferner haben Sie einen Blindstecker bekommen, mit dem Sie bitte das kürzere Kabel am Wechselrichter wasserdicht verschließen.

Falls Sie zwei Wechelrichter mit Betteribuchse und -stecker der Wechelrichter miteinander koppeln, benötigen Sie einen der beiden Blindstecker sowie eine der beiden Betteri-Buchsen nicht. Die Initiativen nehmen die beiden Teile dann gerne entgegen, damit sie nicht im Müll landen, sondern anderweitig verwendet werden.

Montageanleitung für Schuko-Stecker

Ferner haben wir Ihnen eine Montageanleitung (Anlage 3) für den Schuko-Stecker beigefügt. Der Stecker wird benötigt, um den Wechselrichter über das Anschlusskabel mit einer Schuko-Steckdose zu verbinden. Die Möglichkeit haben die meisten von Ihnen gewählt. Wegen der Corona-Pandemie war es uns nicht möglich, wie in den Vorjahren dies als kleine Gemeinschaftsveranstaltung von einigen wenigen vorab zu erledigen. Wir haben uns jedoch bemüht, eine ausführliche Anleitung zu erstellen, mit der Jedermann zurechtkommen sollte.

Installations- und Bedienhinweise für Wechselrichter Deye 300 Watt

Diese Anleitung enthält grundlegende Informationen zur Installation und Betrieb des Mikrowechselrichter Deye 300 Watt mit WLAN, Typ Deye SUN300G3-EU-230 (Anlage 5) als Schnellanleitung und in ausführlicher Form. U.a. ist der Hinweis zur Inbetriebnahme enthalten: Der Wechselrichter arbeitet netzgeführt, d.h. bevor elektr. Leistung in das Wechselstromnetz eingespeist wird, müssen die Spannung, Frequenz und Phasenlage des Wechselstromnetzes durch den Wechselrichter ermittelt werden. Diese Netzanalyse benötigt bis zu 2 Minuten, in der keine Einspeisung stattfindet. Sind diese Parameter durch den Wechselrichter ermittelt und im erlaubten Betriebsbereich, so speist der Wechselrichter langsam ansteigend elektrische Leistung in das Netz ein. Der von uns präferierte Deye-Wechselrichter zeichnet sich durch eine niedrige Startspannungsschwelle und eine besonders kurze Dauer der Netzanalyse aus.

Wichtig:

- Der Mini-Wechselrichter wird über das Gehäuse gekühlt, bitte außen montieren für eine bessere Wärmeabfuhr als in Innenräumen.
- Sie sollten ihn so montieren, dass der Abstand von der Gehäuseoberfläche zu benachbarten Flächen mindestens 20 mm beträgt. Bei der direkten Montage auf der Rückseite des Solarmoduls achten sie auf den genügenden Abstand, z.B. mit Abstandshaltern oder durch die Anbringung von unten an Profilschienen. Es besteht Überhitzungsgefahr, die zum Verlust des Garantieanspruchs führt.
- Das Gewicht dieses Wechselrichters ist mit 2,15kg kg laut Datenblatt so hoch, dass Sie ihn möglichst nicht an der Alu-Umrandung des Moduls anbringen sollten.

Monitoring mit dem Wechselrichter Deye 300 Watt

Der Wechselrichter hat eine integrierte Verbindungsmöglichkeit über das hauseigene WLAN, um den Ertrag in einem Webinterface am PC oder über das Smartphone oder Tablet per Solarman Smart App auszulesen. Das spart spezielle Ablese-Steckdosen oder das Zwischenschalten von Ablesegeräten. In Anlage 5 sind die Installation und Integration des Wechselrichters ins WLAN und App genau beschrieben. Die Anlagen 5a bis 5c zeigen Ihnen weitere Einzelheiten. TIPP: Die Zugangsdaten für die Solarman Smart App befinden sich sowohl auf dem Wechselrichter als auch auf dem Karton, daher aufheben.

Es ist auch möglich, weitere Smartphones für das Auslesen der Daten zu nutzen, indem sich diese mit denselben Login-Daten einloggen wie das erste Smartphone.

Ob ein WLAN-Empfang am Installationsort des Wechselrichters möglich ist, können Sie näherungsweise mit Ihrem Smartphone oder Tablet prüfen. Wenn keine WLAN-Verbindung möglich ist, könnten Besitzer einer Fritzbox vermutlich das Gerät DECT 210 nutzen, das eine andere Funktechnologie mit größerer Reichweite verwendet. Näheres siehe Empfehlungen zur Strommessung bei REG.eV.

Kopplung von zwei Wechselrichtern

Wenn die Abstände es erlauben, können zwei oder auch mehr Wechselrichter auf der 230V-Seite miteinander gekoppelt werden. Mehr Informationen gibt es im Bild der Anlage 6.

Montage der Flachdach-Aufständerung 20-40° (Vario Solar)

Für die Vario Solar mit oder ohne Profilschienen gibt es im Internet Hinweise unseres Lieferanten (https://www.oekostromhelden.de/produkt/montagepaket-flachdach-fuer-1-solar-modul/).

Montage der Flachdach-Aufständerung mit Modulwanne 25°

Die Modulwannen sind sehr praktisch, insbesondere für zwei Module. Die Herstellung wurde leider schon vor einiger Zeit von der Fa. Renosol eingestellt und seit dem Frühjahr auch der Vertrieb von der Fa. Bosswerk GmbH bzw. deren Internet-Shop Greenakku. Wir konnten jedoch gebrauchte Modulwannen auftreiben und haben Sie ihnen gegen Spende angeboten.

Durch die Form bieten die Modulwannen bereits einen gewissen Windschutz und sie können mit Sand, Kiesel und Steinen beliebiger Form gefüllt werden. Wir haben bei der Bestellung darauf geachtet, dass die erforderlichen Profilstangen (2,20 m für zwei Module) mit Modulklemmen und Nutensteinen mit bestellt wurden. Ferner ist seit dieser Bestellung auch das Kleinmaterial zur Befestigung der Profilschienen und der Wechselrichter an den Profilschienen nebst Anleitung (Anlage 12b) verfügbar und wurde mitbestellt.

Anm.: Wir haben die vorhandene größere Restmenge der Modulwannen erworben und geben Sie durch die Restmengenbeschränkung nur noch ab, wenn 2 Module darauf montiert werden. Für die Aufständerung von einem Modul bietet das System Vario an.

Hinweise zur Wandhalterung mittels Vario-Aufständerung

Für den Fall der Montage der PV-Module mit einer (empfehlenswerten) Schrägstellung mittel der Vario-Aufständerung beachten Sie bitte aus Sicherheitsgründen unsere Hinweise in Anlage 15.

Montageanleitungen unseres Lieferanten

Die folgende Tabelle enthält Verweise auf die Artikel unseres Lieferanten Ökostromhelden.

Art. Nr. ökostromhelden.de mit Link	Langtext
montagepaket-ziegeldach-1m	Montagepaket Ziegeldach, 1 Modul
montagepaket-ziegeldach-2m	Montagepaket Ziegeldach, 2 Module
montagepaket-ziegeldach-3m	Montagepaket Ziegeldach, 3 Module
montagepaket-schiefer-1m	Montagepaket Schieferdach, 1 Modul
montagepaket-schiefer-2m	Montagepaket Schieferdach, 2 Module
montagepaket-biberschwanz-1m	Montagepaket Bieberschwanzdach, 1 Modul
montagepaket-biberschwanz-2m	Montagepaket Bieberschwanzdach, 2 Module
montagepaket-stockschraube-1m	Montagepaket Stockschrauben, 1 Modul
montagepaket-stockschraube-2m	Montagepaket Stockschrauben, 2 Module
teleskop_vario_kurz	Set 2x VarioAufständerung 20-40° stufenlos (auch für Wand)
montagepaket-flachdach-1m	Aufständerung Flachdach Vario 20-40° 1 Modul mit 2x Profilschiene u. 8 Nutenst. komplett
montagepaket-flachdach-2m-h	Aufständerung Flachdach 2 Module senkrecht, Stahl korrosionsgeschützt mit Füßen
montagepaket-balkon-90-grad-geklemmt-1m	Balkonhalterung für 1 Modul ohne Ausstellung geklemmt

Art. Nr. ökostromhelden.de mit Link	Langtext
montagepaket-balkon-geklemmt-1m	Balkonhalterung für 1 Modul mit Ausstellung variabel 70-50 Grad geklemmt
zubehoer-modulendklemme-35mm	Modulendklemme für 1 und 2 Module dunkel
zubehoer-modulmittelklemme-35mm	Modulmittelklemme zusätzlich für 2 Module dunkel
zubehoer-profil-110	ALU Montageprofil 40x40x1100mm für 1 Modul hell
zubehoer-profil-220	ALU Montageprofil 40x40x2200mm für 2 Module hell
sechskantschraube-m10x25	Sechskantschraube-M10x25
sperrzahnmutter-m10	Sperrzahnmutter M10, u.a.für Wanne und Wechselrichter
u-scheibe-m10-gross	Unterlegscheibe M10 groß, u.a. für Wanne und Wechselrichter
faecherring-m10	Fächerring M10 für Schraube M10 zwischen Wechselrichter und Profilschiene
zubehoer-verbinder	Einschubverbinder für ALU Montageschienen 40x40
zubehoer-haken-ziegel	Ziegel Dachhaken inkl. 2x Tellerkopfschraube 8x80, 1x M10 Schraube und Mutter
zubehoer-stockschraube	Stockschraube inkl. Halteblech, 1x M10 Schraube und Mutter
zubehoer-nutenstein	Nutenstein M8
zubehoer-nutenstein-h	Nutenstein M8 h
montageset-kreuzverband	Kreuzverbandset zur Montage von Profilen im Kreuzverband mit allen Schrauben u. Muttern
BC01-buchse	Betteri IP68 Verbindungsstecker Connector Kupplung
BC01-stecker	Betteri IP68 Verbindungsstecker Connector Stecker
zubehoer-mc4-set	PV-Solar Stecker/ Buchse Set MC4 - kompatibel
mini-heckert-390-black	Gerät WR Deye 300 W, PV-Modul Heckert 390 Wp all black, Batterie-Kupplung u. Blindstecker
deye-sun-300	Modulwechselrichter Deye - max. empf. PV-Leistung 1x 400 Watt peak mit WLAN

Tabelle 1: Zubehör der Fa. Ökostromhelden GmbH für REG.eV und kooperierende Initiativen mit Verweis auf Beschreibungen und Montageanleitungen

Montage der Flachdach-Aufständerung 20° universal (ValkBox 3)

Die Valkbox3 ist über unseren neuen Lieferanten nicht mehr zu beziehen und bitten um eigene Beschaffung. Wir halten das System Vario zusammen mit Profilschienen ohnehin für die bessere Variante, weil dann das Modul zwischen 20 und 40 Grad in der Neigung verstellt werden kann und dann insgesamt höhere Erträge erzielt.

Für die ValkBox 3 gibt es im Internet eine Gebrauchs- und Montageanleitung des Herstellers in Deutsch (https://solar-pac.de/mediafiles/Datasheet/Manual_ValkBox3_DE.pdf) sowie einen Film auf youtube zur Montage (https://www.youtube.com/watch?v=cF0N9ocbUaE).

Meldung beim Netzbetreiber e-netz Südhessen

Die EU hat in ihrer Niederspannungsrichtlinie kleine Erzeuger bis 800 Watt als "nicht regelungsbedürftig" eingestuft, weil sie "nicht systemrelevant" seien. Trotzdem wollen die deutschen Netzbetreiber, dass alle Erzeugungsanlagen, unabhängig von ihrer Leistung, bei ihnen gemeldet werden. Diese Forderung haben sie in die entsprechende Vorschrift (Anwendungsregel VDE-AR-N 4105) hineingeschrieben.

Vorgesehen ist dabei für Erzeuger bis 600 Watt (wozu auch Steckersolar-Geräte nach unserer Definition zählen) ein vereinfachtes Formular.

Zwischenzeitlich ist viel passiert. Durch die Entwicklung am Markt, diverse Gespräche und auch persönliche Kontakte ist es gelungen, dass unser zuständiger Netzbetreiber, die e-netz Südhessen, seine Anforderungen an die Meldung von Steckersolar-Geräten zum Positiven hin verändert hat und seit Herbst 2020 auch ein vereinfachtes Formular bereitstellt. Wir von REG.eV und KLIO empfehlen nunmehr, die Module beim Netzbetreiber und auch beim Marktstammdatenregister anzumelden.

Sie finden das Meldeformular der e-netz Südhessen unter:
https://www.e-netz-suedhessen.de/fileadmin/download/FO-3370-Anmeldebogen_steckfertige_PV-Anlagen.pdf

In der Spalte „Anlagendaten“ tragen sie bitte bei einem Modul 385W und 300VA ein. Bei zwei Modulen 770W und 600VA. Bei zwei Modulen wird die Obergrenze für den Anschluss von Steckersolar-Geräten für einen Haushalt bzw. einen Zähler eingehalten.

Das Formular können Sie entweder ausdrucken und per Hand ausfüllen. Oder Sie nutzen die Online-Funktion Ihres PDF-Programms und füllen es bis auf die Unterschrift aus, drucken es aus und unterschreiben das Formular. Dann können Sie es entweder einscannen und per E-Mail an die angegebene Adresse senden oder stecken es in einen Briefumschlag und verschicken den Brief per Post oder fahren (mit dem Fahrrad) nach Darmstadt, um es bei e-netz Südhessen einzuwerfen.

Weil ein Teil des Stroms auch ins öffentliche Netz fließen kann, benötigt die e-netz Südhessen eine Erklärung, dass sie auf eine Einspeisevergütung verzichten. Sie ist auf dem Formular vorhanden. Eine Einspeisevergütung für Steckersolar-Geräte steht ohnehin in keinem Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand.

Meldung bei EWR Netze GmbH

Für die hessischen Orte Groß-Rohrheim, Biblis und Bürstadt ist die EWR Netze GmbH aus Worms zuständig. Auch dort gibt es laut SIR ein Formular zur Meldung von Steckersolar-Geräten. Es ist sogar noch einfacher mit nur einer Seite, aber leider im Internet kaum zu finden. Sie können es hier bei EWR Netze herunterladen.

https://www.ewr-netz.de/fileadmin/data/downloads/Kunden/Dienstleistungen/Netzanschluss/Strom/NG_S_258_0222_Anmeldung_steckerfertige_Erzeugungsanlage.pdf

Meldung bei GGEW AG

Für die hessischen Orte Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim sowie für die Orte Bensheim, Heppenheim, Lautertal, Lorsch und Zwingenberg im Kreis Bergstraße ist die GGEW AG aus Bensheim zuständig. Auch dort gibt es ein Formular zur Meldung von Steckersolar-Geräten. Die Meldung ist dort eher unerwünscht wegen des gleichen Arbeitsaufwands wie bei PV-Dachanlagen. Hier muss sich auch der Bürger zunächst im Kundenportal anmelden und ggf. erst ein Konto anlegen.



Abbildung 1: Netzgebiet der GGEW (Quelle: https://ggew-netzportal.de/appDirect/Kundenmarktplatz/)

GGEW
WIR SIND ENERGIE.

Abbildung 2: Im Web dieses Symbol wählen

Das Formular gibt es nur nach Anmeldung im Kundenportal. Nach einer Intervention von BergSolar aus Bensheim im Febr. 2022 gelten bei der GGEW AG nun die gleichen Regeln wie bei e-netz Südhessen.

Konformitätserklärung

Der Wechselrichter entspricht der geforderten VDE-Anwendungsregel und sie erhalten beigefügt eine „Konformitätsbestätigung“ (Anlage 7), die auf Verlangen der Netzbetreiber vorzulegen ist.

Zählertausch

Die e-netz Südhessen wird mit Vorlage des Formulars prüfen ob ein Zählertausch in einen rücklaufgeschützten digitalen Zähler notwendig ist und diesen gegebenenfalls kostenfrei austauschen (und nicht wie bisher kostenpflichtig in einen Zweirichtungszähler).

Sollte sich bei ihnen im Haus bereits ein Zweirichtungszähler befinden, z.B. wegen einer anderen Stromerzeugungsanlage wir ein BHKW oder einer PV-Dachanlage, so ist dieser abzulesen und der Zählerstand der e-netz Südhessen mitzuteilen.

Für andere Netzbetreiber soll es ähnliche Regelungen geben.

Einspeisesteckdose

Sie müssen der e-netz Südhessen ebenfalls bestätigen, dass ihre Einspeisesteckdose der DIN VDE V 0628-1 entspricht und, dass diese, gemäß den Vorschriften, durch einen Elektroinstallateur montiert wurde, soweit nicht bereits vorhanden. Laut DGS (Deutsche Gesellschaft für Sonnenstrom) genügt dafür eine vorhandene Schuko-Steckdose. Laut Empfehlung der VDE soll es eine Wieland-Steckdose sein.

Die Schuko-Steckdose erfüllt die Anforderung, dass die Kontakte berührungssicher sind. Der Wechselrichter erfüllt die Anforderung, dass die Anlage bei gezogenem Stecker stromfrei geschaltet ist. Für einen sicheren Betrieb ist es unwesentlich, in welche Richtung ein Schuko-Stecker in die Dose eingesteckt ist.

Wer ganz, ganz sicher gehen will, hat auch die Möglichkeit, eine Wieland-Steckdose zu montieren, wie von der VDE empfohlen.
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose

Die e-netz Südhessen verzichtet auf den früher geforderten eigenen Stromkreis und die Meldung der Anlage durch einen eingetragenen Elektroinstallateur und ist hier vorschriftenkonform geworden.

Im Widerspruch zur 100%igen Tochter e-netz Südhessen AG bietet die Muttergesellschaft ENTEGA AG ihre Steckersolar-Geräte selbst wahlweise mit Schuko- oder Wielandstecker an!

Der Entwurf der kommenden Produktnorm für Steckersolar-Geräte sieht den Einsatz von Schuko-Steckvorrichtungen im Anhang vor. Es wird allerdings angestrebt, im Rahmen der Kommentierungsphase die Schuko-Steckvorrichtungen direkt in den Normungstext zu bekommen. Der bisherige Kompromiss im Anhang ohne Verbindlichkeit kam durch eine Pattsituation bei der Abstimmung zustande, weil Netzbetreiber, die Lobby der Elektrofachbetriebe und Versicherungen dagegen gestimmt haben.

Ferner hat sich kürzlich der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, für die Nutzung von Schuko-Steckvorrichtungen beim VDE einsetzen. Und ganz neu ist das

Positionspapier des VDE e.V. selbst, dass neben anderen Vereinfachungen die Duldung des Schukosteckers vorsieht.

Meldung Marktstammdatenregister (MaStR)

Obwohl strittig ist, ob es sich bei Stecker-Solargeräten überhaupt um "Anlagen" handelt, zumindest wenn diese Systeme nicht fest angeschlossen, sondern wie Haushaltsgeräte über einen Stecker mit dem Stromkreis verbunden sind, fordert auch die Bundesnetzagentur eine Anmeldung im Marktstammdatenregister. Dies können Sie bis zu 4 Wochen nach der Inbetriebnahme unter folgendem Link beginnen.
Startseite | MaStR

Die Meldung erfolgt in drei Schritten:

1. **Registrierung als Benutzer**
   Gehen Sie hier zuerst auf „Registrierung starten“.
   Dann dort auf „Betreiber einer Stromerzeugungsanlage“.
   Legen Sie nun ein Benutzerkonto an. Bevor Sie das Benutzerkonto verwenden können, müssen Sie noch eine E-Mail bestätigen. Eine Mustereingabe zur Benutzer-Registrierung finden Sie in Anlage 8
2. **Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber**
   Melden Sie sich nun als Benutzer an und Sie werden durch die einzelnen Punkte geführt. Eine Mustereingabe zur Registrierung als Betreiber finden Sie in Anlage 9
3. **Gefolgt von Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage**
   Eine Mustereingabe zur Registrierung Ihres bzw. Ihrer Steckersolar-Geräte finden Sie in Anlage 10.

Bei Umzug oder Demontage müssen der Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur (Marktstammdatenregister) informiert werden.

Achtung: Wenn Sie ein Steckersolar-Gerät beim Netzbetreiber oder bei der Bundesnetzagentur anmelden, können Sie davon ausgehen, dass auch die jeweils andere Institution von dieser Anmeldung erfährt. Es empfiehlt sich dann, beide Anmeldungen durchzuführen. Auch unter Juristen ist noch strittig, welche Konsequenzen es hat, auf die Anmeldung zu verzichten.

Geplante Aktion aller Initiativen: Wir wollen darauf drängen, dass die Vereinfachungen, die der VDE e.V. im Positionspapier beschrieben hat, auch umgehend umsetzt, um damit die Verunsicherung durch die Netzbetreiber, Elektroinstallationsbetriebe und Medien bei der Steckvorrichtung für Steckersolar-Geräte endlich aufhört.

Reklamationen

Sie haben ein Vertragsverhältnis zum Lieferanten, der Fa. Ökostromhelden, von dem Sie auch eine Rechnung erhalten haben. Garantie-Reklamationen melden Sie bitte direkt an die Lieferfirma. Davon ausgenommen sind Kabel und Stecker, die Sie von den einzelnen Initiativen erhalten haben sowie die gebrauchten Modulwannen von REG.eV (ohne Garantie).

REG.eV: NEWSLETTER oder Mitgliedschaft

Seit Januar 2013 gibt es in Roßdorf einen Energie-Verein, nämlich Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV). Am 01.07.2021 gegründet hat sich ein Energie-Verein im Ried, die Energie Gemeinschaft Ried e.V. (EGR) mit Sitz in Stockstadt am Rhein.

Bei REG.eV ist eine Mitgliedschaft kostenlos, Spenden sind steuerlich absetzbar. NEU: REG.eV unterscheidet jetzt Fan-Mitglieder und (ortsnahe) Mitglieder je nach Wohnort. Der Verein hat kürzlich wegen der Aktivitäten zur Sammelbestellung von Steckersolar-Geräten den Deutschen Solarpreis 2022 erhalten.

Bei REG.eV gibt es auch jede Woche einen sehr umfangreichen und guten Newsletter – so gut, dass die Klima-Initiative Ober-Ramstadt (KLIO) und andere derzeit darauf verzichten, einen eigenen Newsletter anzubieten. Der Newsletter kann unabhängig von der Vereinszugehörigkeit bestellt werden und enthält neben den Roßdorfer Neuigkeiten sehr viel Info zu Themen der erneuerbaren Energien und des Klimawandels. Hier noch die passende Webseite: www.regev-rossdorf.de/kontakt/

Wir würden uns freuen, wenn sie auch in anderer Form gegen die Verschlimmerung Klimakrise aktiv werden und so eine gesunde und saubere Umwelt für unsere Nachkommen unterstützen. Dies kann durch die Unterstützung sozialer Projekte, durch Aufforstungsprojekte, freiwilligen Verzicht auf Fernreisen, Kreuzfahrten oder das Auto (auch teilweise), Beteiligungen an „Erneuerbaren Energien-Anlagen“ (über Portale oder die regionalen Energie-Genossenschaften) und auf vielen anderen Wegen geschehen.

Machen sie mit – gerne auch bei den Treffen von KLIO oder den mitgliederoffenen Vorstandssitzungen von REG.eV und den Veranstaltungen weitere Initiativen und Vereinen.

Andere Initiativen

Nach der Zusammenarbeit von 7 Initiativen mit Sammelbestellung von Steckersolar-Geräten im Jahr 2021 wurde dies stark ausgeweitet (siehe Logos auf Abbildung 3 und 4.). Mittlerweile sind weitere Initiativen geschult, die sich teilweise noch im Herbst 2022 an Sammelbestellungen beteiligt haben. Damit kooperieren jetzt 32 Initiativen in 51 Kommunen und einem Einzugsgebiet von rund 870.000 Einwohnern.

Sammelbestell-Aktion „Steckersolar-Geräte 2022“ bei 13 Initiativen (Optionen 3.5b)

Abbildung 3: Logos von Kooperationen bis Sept. 2022

Abbildung 4: weitere Kooperationspartner ab Sept. 2022 (teilweise schon in Abbildung 3 enthalten

Förderprogramme zu Steckersolar-Geräten

Generell sind der Verein REG.eV und weitere Initiativen der Meinung, dass Steckersolar-Geräte mit einer Amortisationsdauer von 3 bis 5 Jahren keine Förderung benötigen. Selbst wenn sich durch Installationen die Kosten und die Amortisationszeiträume verdoppeln sollten, halten wir jegliche Förderung in diesem Bereich eine Vergeudung von Steuergeldern.

Gerade in Kommunen wäre das Geld besser angelegt, wenn sie damit in erster Linie ihre Liegenschaften energetisch sanieren würden oder aber sozial Bedürftige mit der Bereitstellung eines Steckersolar-Gerätes unterstützen. Eine Förderung ist u.E. nur dann sinnvoll, wenn es eine Anschub-Finanzierung ist, um z.B. die Verbreitung einer neuen Technologie überhaupt erst zu ermöglichen. Das fällt gewöhnlich nicht in den Bereich der Kommunen. Auf kommunaler Ebene ist es eher der Grund, um sich beliebt zu machen, seien es die Verwaltung oder einzelne Fraktionen im Parlament.

Förderprogramm der Stadt Darmstadt

Alle Infos dazu findet man unter https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/klimaschutz/foerderprogramme/foerderprogramm-photovoltaik

Der Förderantrag mit allen Bedingungen steht hier zum Download bereit:

https://www.darmstadt.de/fileadmin/Bilder-Rubriken/Leben_in_Darmstadt/Klimaschutz/Foerderpragamme/56-604_Informationsblatt_Foerderprogramm_Photovoltaik.pdf

Förderprogramm der Gemeinde Höchst i. Odw.

Auch Höchst i. Odw. fördert seit dem 01.11.2021 die kleinen Steckersolar-Geräte. Die Richtlinie zur Förderung und das Antragsformular für Bürger des Ortes gibt es hier.

Förderprogramm der Stadt Bensheim

Zur Unterstützung Ihrer Bürger/innen bei Investitionen in den Klimaschutz hat der Magistrat der Stadt Bensheim auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung das Förderprogramm „Stromspeicher und Photovoltaik-Anlagen innerhalb der Stadt Bensheim“ für seine Bürgerinnen und Bürger aufgelegt.

Zurzeit sind keine Fördermittel verfügbar. Alle Infos dazu findet man unter https://www.bensheim.de/leben-in-bensheim/klima-umwelt-energie/foerderprogramme